BEZDRÁTOVÉ ČTYŘTLAČÍTKO

BZ940

vhodné pro více-patrové domy

ODOLNÉ PROTI DEŠTI

IP65

Baterie 3V (typ CR2430) součást balení

životnost až 5 let

pouze pro bezdrátové zvonky řady BZ9

OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BZ940 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

V Kuřimi 23.2.2012 na www.elbock.cz

bezdrátový zvonek GONG BZ911

bezdrátový zvonek SIRÉNA BZ912

opakovač signálu REPEATER BZ903

a další zařízení uvedená na www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ

Čtyřtlačítko BZ940 (vysílač) je určeno pouze pro zvonky (přijímače) řady BZ9! Velkou výhodou je možnost ovládání až čtyř zvonků (přijímačů), které mohou být umístěny každý na jiném místě. Další variantou může být použití jednoho přijímače s více tóny, kde jednotlivá tlačítka naučíme na různé tóny. BZ940 je možné instalovat na místa, kde bude vystaven nepříznivým vlivům počasí (déšť, vlhko).

1.Otevírání

2.Zavírání

3.Polarita baterie

1, Ověřte polaritu baterie (obr.1,2,3)
2, Proveďte naučení kódu prvního tlačítka dle návodu pro 1. přijímač.
3, Červená dioda na vysílači blikne až přijímač potvrdí příjem signálu a zazvoní!
4, Postup naučení kódu opakujte i pro ostatní tlačítka.
5, Při použití BZ940 s jedním přijímačem naučte každé tlačítko na jiný tón.

Technické parametry	
Napájení	3V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP65
Životnost baterie	cca 5 let
Pracovní teplota	-20°C až 50°C

! Neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů!

! Nesmí být montován na kovové podklady!

! V případě nevhodného umístění se podstatně sníží dosah celé soupravy!

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

8 594012 220904

LEAD FREE
v souladu s RoHS

21
PAP

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6