

Solární ultrazvukový plašič psů a koček ZK1618100

Děkujeme za zakoupení tohoto plašiče. Prosíme, přečtěte si tento manuál a uschovejte si pro případné budoucí použití.

Tento plašič je konstruován pro nepřetržité použití a bude chránit Vámi požadované území za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Využívá solární energii k dobíjení baterie, takže není potřeba vyměňovat v přístroji baterie.

Pasivní infračervený senzor detekuje pohyb a spustí vydávání ultrazvukových vln, které vychází ze zabudovaného reproduktoru. Lidé vydávané ultrazvukové vlny neslyší, ale pro zvířata – psi, kočky, ptáky, hady, srnky, myši, kuny, veverky, ptáky ... je to velice nepříjemné a po chvíli se dají na útěk. K umocnění efektu při detekci pohybu vydává plašič také nepříjemný bílý záblesk.

Varování: Před zapíchnutím plašiče do země se prosím ujistěte, že v daném místě nejsou žádné dráty ani kabely. Narušené těchto vodičů by mohlo vézt ke zranění!



Návod k instalaci do země

1. Vybalte všechny části plašiče.
2. Spojte k sobě obě části tyče.
3. Zapíchněte tyč do země.
4. Na zapíchnutou tyč připevněte plašič.

Návod k instalaci na zeď

1. Vybalte všechny části plašiče.
2. Plašič pověste na připravený úchyt na zdi. Je důležité, aby k plašiči pronikalo sluneční světlo a docházelo tak k nabíjení baterie.

Uvedení do provozu

- Spínačem **Citlivost** můžete nastavit, jak často a s jakou citlivostí se bude plašič spínat při detekci pohybu.
- Spínačem **Frekvence** nastavíte frekvenci ultrazvukových vln:
 - Pozice 1: 13,5 KHz – 20 KHz (plaší myši, krysy, psy, lišky, kuny)
 - Pozice 2: 15,5 KHz – 25 KHz (plaší kočky)
 - Pozice 3: 25 KHz – 34,5 KHz (plaší netopýry, ptáky, hlodavce)
 - Pozice 4: Silné bílé blikání: (plaší divokou zvěř)
 - Pozice 5: 13,5 KHz – 40 KHz + bílé blikání (plaší vše výše uvedené)

Jakmile čidlo detekuje pohyb, rozsvítí se červená kontrolka a z reproduktoru se začnou šířit ultrazvukové vlny. Šíření vln trvá 15 s a během této doby plašič střídá různé vlnové délky.

Specifikace

- Napájení: 4 x 2/3AA Ni-MH nabíjecí baterie
- Spotřeba: v aktivním režimu = 100mA, v pohotovostním režimu < 10 uA
- Ultrazvuková frekvence: 25 – 61 KHz
- Rozsah pracovních teplot: -20 °C až +50 °C
- Detekční úhel PIR čidla: 110° horizontálně (v závislosti na počasí a okolí)
- Voděodolný - určený pro venkovní i vnitřní použití (IP 44)
- Rozsah: 50 – 100 m²
- Hmotnost: 0,5 kg